



Zkrácený návod k instalaci

CZ

WUSB-150/WUSB-150A

Bezdrátová síťová karta USB Lite N / 150 Mbps

www.8level.eu

V 1.1_20110309

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAKY

Vyhrazujeme si právo změny specifikace produktu bez předchozího oznámení. 8level logo je zaregistrovaným obchodním znakem značky digital box. Žádná část návodu nemůže být kopírována, překládána nebo v jakékoliv jiné formě zpracovávána bez souhlasu firmy digital box. Všechny práva vyhrazena. Copyright © 2011 digital box.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

GZařízení v souladu se Směrnicí EMC DIRECTIVE EMC 92/31/EEC, EMC 2004/108/EC a LVD 2006/95/EC splňuje následující požadavky:
ETSI EN300328 V1.7.1
ETSI EN301489 V1.6.1
ETSI EN301489-17 V1.2.1
ETSI EN60950-1

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdroje vody. Vyhněte se používání zařízení během bouře. Na krytu zařízení nestavějte těžké předměty.

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE RECYKLACE

Označení tohoto zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru informuje o zákazu vyhazování použitého zařízení spolu s jinými odpady (za nedodržení zákazu hrozí finanční pokuta). Podrobnější informace o recyklaci produktu lze získat na Městském nebo Okresním úřadě, ve sběrnách komunálního odpadu nebo tam, kde byl produkt zakoupen. Následně odevzdání použitého zařízení v sběrnách zabývajících se opětovným použitím nebo recyklací zařízení, se podílí na minimalizaci závažného vlivu škodlivých složek nacházejících se v zařízení na životní prostředí a lidské zdraví. V tomto smyslu plní základní úlohu každá domácnost.

OBSAH BALENÍ:

- Bezdrátová síťová karta USB Lite N / 150 Mbps (WUSB-150/WUSB-150A)
- Zkrácený návod k instalaci
- CD

KAPITOLA I (Instalace)


INSTALACE KARTY
Chcete-li připojit kartu k počítači, vložte ji do portu USB 2.0 Vašeho počítače.

POZOR: Kartu je nutno připojit do portu USB 2.0 počítače teprve během instalování ovladače (v příslušné chvíli se zobrazí patřičná zpráva - viz dále).

INSTALACE OVLÁDAČŮ (Windows 2000, XP, VISTA, 7)
1) Vložte disk CD s programovým vybavením do CD-ROM mechaniky a následně otevřete složku: **x:\driver\WUSB-150\WUSB-150A** (kde **x** představuje písmeno mechaniky). Zvolte složku s ovládací pro Váš operační systém.


2) Klikněte na instalační soubor setup.exe , a spusťte proces instalace.

3) Postupujte v souladu s pokyny instalačního programu.




Vložte bezdrátovou síťovou kartu do portu USB 2.0 počítače (detekce karty proběhne automaticky a instalace ovladače bude pokračovat).

Vyberte jazyk a stiskněte **Dále**



Stiskněte tlačítko **Dále**



Chcete-li restartovat počítač a ukončit proces instalace ovladače, stiskněte tlačítko **Ukončit**



KAPITOLA II (Konfigurace)

Konfigurace bezdrátového připojení pomocí programu **REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility**:
1) Pomocí menu start nebo ikony na pracovní ploše, případně kliknutím na ikonu v oznamovací oblasti systému, spusťte nainstalovaný program **REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility**.

2) Na pásku záložek zobrazeného okna zvolte záložku **Dostupné sítě**, a následně označte síť, ke které se chcete připojit a stiskněte tlačítko **Přidat do profilu**.



4) Síť byla tímto uložena a přidána do seznamu. Pokud se zobrazily všechny parametry připojení, spojení bylo správně navázáno. Stiskněte tlačítko a zavřete okno programu.



POZOR: Karta podporuje funkci **WPS**, která umožňuje připojení pomocí několika snadných kroků (třeba zapnout funkci **WPS** v programovém vybavení karty, a následně pak stisknout tlačítko WPS na vysílacím zařízení, např. na routeru).

KAPITOLA III (Vlastnosti a specifikace)

Kompatibilní se standardem IEEE802.11 b/g/n (Lite N)
Kompatibilní se standardem USB verze 2.0
Podpora WPS (QSS) - automatická konfigurace
Přenosová rychlost až 150 Mbps
Dva pracovní režimy: Ad-Hoc / Infrastructure
Podpora šifrování sítě: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)

SPECIFIKACE	
Standard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Přenos dat	802.11n (Lite N): až 150Mbps
	802.11g: až 54Mbps
	802.11b: až 11Mbps
Frekvence	2.4-2.4835GHz
Citlivost přijímače	130M: -68dBm@10%
	108M: -68dBm@10%
	54M: -68dBm@10%
	11M: -85dBm@8%
	6M: -88dBm@10%
Pracovní režim	Ad-Hoc / Infrastructure / Soft AP
	1M: -90dBm@8%
Šifrování	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)
Výkon	17dBm(MAX EIRP)
Rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed
Pracovní teplota	0°C-40°C (32°F-104°F)
Vlhkost pracovního prostředí	10%-90%